

Longa inatividade da motocicleta

Caso seja necessário manter sua motocicleta em inatividade por um longo período, recomendamos que sejam observados os seguintes cuidados:

- Lave completamente a motocicleta (pág. 76);
- Desconecte os terminais da bateria;
- Aplique uma camada de cera à base de silicone no tanque, tampas laterais, pára-lama dianteiro e rabeta. para proteger a pintura. Proteja as superfícies cromadas com óleo;
- Lubrifique o cabo da embreagem e a corrente de transmissão;
- Cubra a motocicleta com uma capa apropriada;
- Mantenha a motocicleta em local coberto, seco e ventilado.

Quando a motocicleta voltar a ser utilizada, os seguintes itens deverão ser verificados:

- Lave completamente a motocicleta;
- Substitua o óleo do motor (pág. 52);
- Conecte os terminais da bateria. Se necessário, recarregue a bateria usando somente carga lenta;
- Lubrifique o cabo da embreagem e a corrente de transmissão;
- Verifique e calibre a pressão dos pneus (pág. 30).

E